

音箱

FIRE 系列

F000506
FIRE10A

F000505
FIRE12A

F000507
FIRE15A

FIRE12A



FIRE10A



FIRE10A



FIRE12A



16

音箱

FIRE系列

工艺 积累的 结晶

FIRE这个词本身便可以诠释该系列的产品特点，但Montarbo在设计中还是添加了许多独特的艺术元素，出色的音质表现和紧凑的箱体设计，使得系列在2012年的法兰克福展一经推出便迅速成为许多剧院，巡演商的“掌上明珠”。Montarbo，这一个总部设在意大利Emilia的音响品牌，再一次成为全球音响领域瞩目的焦点。

箱体由紧凑，坚硬的木质材料制成，得益于精湛的制造技术，FIRE系列的价格极具竞争力，使得塑料箱体的同类产品优势全无。工艺的钻研和FIR滤波器的应用，使得FIRE系列成为质量可靠和高品质的音箱，适合各种高档的音乐场所和现场巡演。

Montarbo工程师建议应用的场所：



详细参数	FIRE10A	FIRE12A	FIRE15A
箱体	2路 倒相式设计	2路 倒相式设计	2路 倒相式设计
频率响应	60 + 20000 Hz	50 + 20.000 Hz	45 + 20.000 Hz
最大声压级	130dB	131dB	136dB
单元配件	定制设计 LF HF 1"10"低音单元 (3"音圈) 高音单元 (1"音圈, 1.4"音圈) 持续指向性号角 (80H*60V)	定制设计 1"12"低音单元 (3"音圈) 高音单元 (1"音圈, 1.4"音圈) 持续指向性号角 (80H*60V)	定制设计 1"15"低音单元 (3"音圈) 高音单元 (1"音圈, 1.4"音圈) 持续指向性号角 (50H*40V)
分频点	1700 Hz	1700 Hz	1100Hz
内置功放	2个D类功放单元	2个D类功放单元	2个D类功放单元
低频功率	750 W	750 W	900 W
高频功率	150 W	150 W	200W
内置DSP	Montarbo 24位转换器 FIR滤波器	Montarbo 24位转换器 FIR滤波器	Montarbo 24位转换器 FIR滤波器
连接和控制	(两个产品完全一样) 麦克风输入 (XLR平衡), 增益控制 线性输入 (Jack+XLR组合连接器) 音量控制 可开关的连接/混音输出 (XLR平衡) Hi-pass 开关 带通激励开关 LED状态指示屏 (信号, 消波, 高温保护)	(两个产品完全一样) 麦克风输入 (XLR平衡), 增益控制 线性输入 (Jack+XLR组合连接器) 音量控制 可开关的连接/混音输出 (XLR平衡) Hi-pass 开关 带通激励开关 LED状态指示屏 (信号, 消波, 高温保护)	(两个产品完全一样) 麦克风输入 (XLR平衡), 增益控制 线性输入 (Jack+XLR组合连接器) 音量控制 可开关的连接/混音输出 (XLR平衡) Hi-pass 开关 带通激励开关 LED状态指示屏 (信号, 消波, 高温保护)
箱体构造	(两个产品完全一样) 桦木胶合板, 高密度, 防脱落喷漆, 2mm不锈钢面网 搬运硬件 箱体放置支撑架	(两个产品完全一样) 桦木胶合板, 高密度, 防脱落喷漆, 2mm不锈钢面网 箱体放置支撑架 箱体放置支撑架	(两个产品完全一样) 桦木胶合板, 高密度, 防脱落喷漆, 2mm不锈钢面网 箱体放置支撑架 箱体放置支撑架
舞台角度	55°	55°	55°
尺寸(W*H*D)	325 x 512 x 350 mm	366 x 580 x 365 mm	440x 780x 440 mm
重量	19.5 kg	20.5 kg	26.9 kg

17